




PRAM L 10

Projecteur IP65

10-14W



PLA

Gris RAL 9007



PLM

Corten RAL 8028

MODE D'EMPLOI Version 1.0
A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

				Réf 230V AC	Réf 24V DC
	5000K Blanc du Jour	1828lm	22° (RDT 91%)	PLA 10 5000 22 C	PLA 10 5000 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 5000 43 C	PLA 10 5000 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 5000 55 C	PLA 10 5000 55
	4000K Blanc Naturel	1817lm	22° (RDT 91%)	PLA 10 4000 22 C	PLA 10 4000 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 4000 43 C	PLA 10 4000 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 4000 55 C	PLA 10 4000 55
	3000K Blanc Chaud	1769lm	22° (RDT 91%)	PLA 10 3000 22 C	PLA 10 3000 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 3000 43 C	PLA 10 3000 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 3000 55 C	PLA 10 3000 55
	2700K Blanc Très Chaud	1665lm	22° (RDT 91%)	PLA 10 2700 22 C	PLA 10 2700 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 2700 43 C	PLA 10 2700 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 2700 55 C	PLA 10 2700 55
	Rouge 620-625nm	800lm 10W	22° (RDT 91%)	PLA 10 R 22 C	PLA 10 R 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 R 43 C	PLA 10 R 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 R 55 C	PLA 10 R 55
	Vert 520-525nm	1200lm 14W	22° (RDT 91%)	PLA 10 V 22 C	PLA 10 V 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 V 43 C	PLA 10 V 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 V 55 C	PLA 10 V 55
	Bleu 460-465nm	550lm 14W	22° (RDT 91%)	PLA 10 B 22 C	PLA 10 B 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 B 43 C	PLA 10 B 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 B 55 C	PLA 10 B 55
	Ambre 590-595nm	750lm 11W	22° (RDT 91%)	PLA 10 A 22 C	PLA 10 A 22
			43° (RDT 92%)	PLA 10 A 43 C	PLA 10 A 43
			55° (RDT 92%)	PLA 10 A 55 C	PLA 10 A 55
	5000K Blanc du Jour	1828lm	22° (RDT 91%)	PLM 10 5000 22 C	PLM 10 5000 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 5000 43 C	PLM 10 5000 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 5000 55 C	PLM 10 5000 55
	4000K Blanc Naturel	1817lm	22° (RDT 91%)	PLM 10 4000 22 C	PLM 10 4000 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 4000 43 C	PLM 10 4000 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 4000 55 C	PLM 10 4000 55
	3000K Blanc Chaud	1769lm	22° (RDT 91%)	PLM 10 3000 22 C	PLM 10 3000 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 3000 43 C	PLM 10 3000 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 3000 55 C	PLM 10 3000 55
	2700K Blanc Très Chaud	1665lm	22° (RDT 91%)	PLM 10 2700 22 C	PLM 10 2700 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 2700 43 C	PLM 10 2700 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 2700 55 C	PLM 10 2700 55
	Rouge 620-625nm	800lm 10W	22° (RDT 91%)	PLM 10 R 22 C	PLM 10 R 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 R 43 C	PLM 10 R 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 R 55 C	PLM 10 R 55
	Vert 520-525nm	1200lm 14W	22° (RDT 91%)	PLM 10 V 22 C	PLM 10 V 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 V 43 C	PLM 10 V 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 V 55 C	PLM 10 V 55
	Bleu 460-465nm	550lm 14W	22° (RDT 91%)	PLM 10 B 22 C	PLM 10 B 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 B 43 C	PLM 10 B 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 B 55 C	PLM 10 B 55
	Ambre 590-595nm	750lm 11W	22° (RDT 91%)	PLM 10 A 22 C	PLM 10 A 22
			43° (RDT 92%)	PLM 10 A 43 C	PLM 10 A 43
			55° (RDT 92%)	PLM 10 A 55 C	PLM 10 A 55

PRECAUTIONS D'INSTALLATION ET D'USAGE / SÉCURITÉ

L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Lire et respecter les instructions listées dans cette notice avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser ce produit. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.

Ne pas regarder les leds allumées avec une loupe ou un instrument optique qui concentre les rayons.

Assurez-vous que le(s) objet(s) à éclairer ne présente(nt) pas de sensibilité particulière aux rayonnements (lumineux, électrostatiques,...) ou à la chaleur.

N'hésitez pas à vous référer à une personne compétente le cas échéant.

La température de fonctionnement est comprise entre -20° et +40°C.

INSTALLATION

Le luminaire doit être fixé sur un support stable et solide avec des moyens appropriés (vis, tirefonds, écrous...) en s'assurant de leur dimensionnement et de leur solidité. Assurez-vous que les surfaces d'accroches, les structures, les systèmes de levage et de fixation supportent le poids de tous les appareils augmenté d'une marge de sécurité. Il est impératif que les composants de l'installation répondent aux normes de sécurité et de construction en vigueur. Vous devez vous assurer de leur résistance à la corrosion ou de tout autre phénomène pouvant entraîner leur détérioration dans le temps.

Le luminaire ne doit pas se trouver en contact avec des matériaux ou des substances chimiques entraînant une corrosion ou même une oxydation par électrolyse. Ne l'immergez pas dans l'eau ou tout autre fluide. Ne l'installez pas dans une zone inondable.

Installer le luminaire dans une zone bien ventilée et laissez un espace d'au moins 10 cm autour du luminaire en vous assurant que l'air circule librement autour.

Le support d'étrier est pourvu de trous ou d'encoches afin de positionner au mieux le projecteur. Une fois fixé, le projecteur peut être orienté. Après avoir choisi l'angle idéal, bloquez l'orientation grâce aux vis latérales.

Un piquet de fixation sur un sol meuble est disponible en option.

La distance minimale à respecter entre le luminaire et le(s) objet(s) éclairé(s) est de 0,5m.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Il est important de respecter la protection électrique sur votre site en installant une sécurité différentielle en amont de votre installation.

Une alimentation adaptée CREALED est recommandée pour les luminaires de classe III, celle-ci présentant toutes les caractéristiques et protections nécessaires au bon fonctionnement et en toute sécurité électrique de votre luminaire. En cas d'utilisation d'une alimentation provenant d'un tiers, il est vivement recommandé de s'adresser à votre revendeur pour vérifier sa compatibilité électrique et sa conformité aux normes et réglementations en vigueur.

Polarité 24V DC : bleu (-) / marron (+).

Polarité 230V AC (version C) : bleu (Neutre) / marron (Phase) / jaune/vert (Terre)

Le câblage de plusieurs luminaires alimentés en tension s'effectue en parallèle.

En cas de câblage de dérivation, n'utilisez que des câbles de même section ou de section supérieure. Pensez aux chutes de tension suivant votre section de câble en amont, la distance et le nombre de projecteurs branchés sur la même ligne.

Le raccordement électrique doit être effectué sur le site dans le degré et la classe de protection correspondant au câble de raccordement (cf norme IPXX).

Avant la mise en service de l'installation, assurez-vous que le ou les éléments connectés correspondent à la tension présente sur la ou les alimentations.

MAINTENANCE

Toujours travailler hors tension. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression. N'utilisez que des produits d'entretien appropriés. Débarrassez le produit de toutes souillures ou dépôts éventuels pouvant nuire à son refroidissement (terre, boue, sable, feuilles,...). Périodiquement, suivant les conditions d'installation et d'utilisation, graissez et vérifiez le serrage des vis et des filetages.

GROS ENTRETIEN / REPARATION

Pour toute intervention sur un élément de l'installation, il est impératif de travailler hors tension. Afin de préserver les qualités et l'intégrité du produit (notamment son étanchéité) et de son mode de fixation :

- Ne pas ouvrir le luminaire si vous n'êtes pas qualifié.
- Remplacez les pièces à changer par des pièces CREALED de référence identique.
- Remplacez les joints d'étanchéité s'ils sont endommagés, secs ou poreux ou après une utilisation de deux ans.
- Remplacez le verre s'il est ébréché, fêlé ou brisé.

Le changement des leds ne peut se faire que par nos soins en nos ateliers.

Toute adaptation ou modification apportée au luminaire se fera sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera et entraînera une perte de la garantie si elle n'a pas été validée par écrit par notre service technique.

GARANTIE

Cet appareil dispose d'une garantie de 24 mois retour atelier à partir de sa date d'achat.

SPECIFICATIONS

Luminaire de classe III

Tension : 24V DC variable - conso. moyenne : 11-14W

Câblage HO5RN-F 2x1mm² - longueur 2m

Luminaire de classe I (version C)

Tension : 230V AC - conso/ moyenne : 13-18W

Câblage HO5RN-F 3x1mm² - longueur 2m

Réflecteur : Ouvertures fixes 22°, 43° et 55°

Rendement 91%

Indice de protection IP65.

Construction corps, collerette et étrier : aluminium

Poids : 1.52kg

OPTIONS

FP/PRAML: Forfait dégraissage & thermolaquage RAL à définir

PRAMLVD: Verre dépoli

HO53G1N: Le mètre monté de câble HO5RNF 3x1mm²

PIC4 : Piquet de 265mm - gris alu RAL 9007

PIC4M : Piquet de 265mm - corten RAL 8028

